

LiftMaster®


TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE MODÈLE 825LM

APERÇU

Le module de télécommande offre un moyen rapide et pratique de commander l'éclairage à la maison. On peut le programmer pour une télécommande, un ouvre-porte de garage, ou un accessoire MyQ™ Internet Gateway. Il est compatible avec 8 Security+ 2.0™ télécommandes **OU** ouvre-portes de garage MyQ™ ou accessoire MYQ™ Internet Gateway, au maximum 8. Cet appareil ne doit PAS être utilisé pour les appareils ménagers.

CARACTÉRISTIQUES

Fluorescent 600W / 5A
 Tungstène 600W / 5A
 DEL 600W / 5A
 Ballast électronique (fluorescent) 599W / 4,99A
 Remplacement par une lampe de type SBCFL uniquement, 599W au total, au maximum



⚠️ AVERTISSEMENT

Pour éviter d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT par électrocution ou incendie, la commande d'éclairage n'est réservée qu'à un usage intérieur.

REMARQUE : Pour être conforme aux normes de la FCC et d'Industrie Canada (IC), il est interdit d'ajuster ou de modifier ce récepteur. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE QUE L'UTILISATEUR PEUT RÉPARER.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 du Règlement de la FCC et à la norme CNR-210 d'IC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et 2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent perturber le fonctionnement.

MODES DE FONCTIONNEMENT

Le module peut être programmé pour une Security+ 2.0™ télécommande, ou un ouvre-porte de garage MyQ™, ou un accessoire MYQ™ Internet Gateway.

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE :

Permet d'activer le module à partir d'une télécommande.



FONCTIONNEMENT DE L'OUVRE-PORTE DE GARAGE :

Permet de synchroniser le module avec les ampoules d'ouvre-porte de garage.

Exemple : Les ampoules de l'ouvre-porte de garage sont programmées de façon à s'éteindre automatiquement après 4 minutes et demie, le module se désactivera également après 4 minutes et demie.



FONCTIONNEMENT BARRIÈRE MyQ™ :

Permet de faire fonctionner le module à partir d'un navigateur Web ou d'un téléphone intelligent (nécessite l'accessoire MYQ™ Internet Gateway, Modèle 828LM).



INSTALLATION ET PROGRAMMATION

1 Brancher la lampe au module, puis brancher ce dernier à une prise électrique (le témoin DEL du module va clignoter). **REMARQUE :** Assurez-vous que la lampe est allumée.

2 Si la lampe n'est pas allumée, appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation du module pour l'allumer.

3 Appuyer brièvement sur le bouton de programmation du module (le témoin DEL du module va s'allumer).

4 Appuyer sur le bouton de la télécommande. **OU** Appuyer sur le bouton de la télécommande. **OU** Visitez www.myliftmaster.com. Cliquez sur "Manage Devices" (gestion dispositifs), puis sur "Learn Device" (dispositif "Learn") pour programmer l'accessoire MyQ™ Internet Gateway.

Une fois que le dispositif est programmé, l'ampoule de la lampe va clignoter et le témoin DEL du module va s'éteindre.

POUR SUPPRIMER TOUTE LA PROGRAMMATION

Appuyer sur le bouton de programmation du module et le maintenir enfoncé pendant 6 secondes. Toute la programmation sera alors supprimée.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

The Chamberlain Group, Inc. garantit ce produit au premier acheteur au détail contre tout défaut de matériel ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

Pour plus d'informations, visitez www.devancocanada.com ou appel sans frais au 855-931-3334

***COMMENT COMMANDER
DES PIÈCES DE RECHANGE***

DEVANCO CANADA

19192 RUE HAY, UNITÉ Q
SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334

www.devancocanada.com

**QUAND VOUS COMMANDEZ DES PIÈCES DE RECHANGE
S'IL VOUS PLAÎT FOURNIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :**

- ✓ NUMÉRO DE PIÈCE
- ✓ DESCRIPTION
- ✓ NUMÉRO DE MODEL